

urmet

**Telecamera dome P/T, Building&Retail Video Smart, IP
WiFi, 3M ottica fissa 3.6mm**



3400/105

- Ottica: fissa 3.6mm, F 2.0

- Risoluzione : 3M
- Sensibilità: 0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR Cut
- N. Led IR/Distanza di illuminazione: 10 IR LED 850nm (8m – 10m)
- Esposizione: Automatica
- Sincronizzazione: Interna
- IR CUT FILTER: Meccanico con switch AUTO/Giorno/Notte
- Compressione videoH.265, H.264, MJPEG
- Framerate: Mainstream 1920x1080@20fps - 1280x720@25fps - Substream 800x488@25fps - 704x576@25fps - 640x360@25fps - 352x288@25fps - MJPEG 352x288@4-6fps
- Protocolli HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Search
- WiFi : 802.11 b/g/n
- WiFi frequency: 2.4GHz~2.4835GHz
- Security64/128-bit WEP [non supportato], WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Web/Client/Mobile: Multi browser (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera) Mobile Software (iOS, Android)
- Motion detection (zone): SI
- Analisi video: Human detection, human tracking
- Controllo DNR: 3D DNR
- Compensazione controllo luce (Backlight): BLC / D-WDR
- Antenna WiFi: Esterna
- Audio:Microfono e Altoparlante integrati
- Slot micro-SD card (memoria non inclusa)SI, Massimo 128GB
- Assorbimento max: 450mA ±10mA
- Alimentazione: USB 5V
- Condizioni operative: -10°C~+55°C, 95%RH
- Uso: Interno
- Dimensioni (L x H x D): 80x105x90 mm

Descrizione

La telecamera 3400/105 è dotata di un'ottica da 3.6mm la telecamera ha un ampio angolo di visione e lavora in modalità stand-alone attraverso l'app UrmetView. La funzione Human tracking permette l'inseguimento automatico di una persona che transita nell'area di ripresa della telecamera.

L'evento può scatenare anche l'invio di una notifica push o un'email. Installabile a parete, a tavolo o a soffitto, la telecamera si dimostra una soluzione completa e particolarmente idonea per essere utilizzata in ambito residenziale e small business. Compatibile con APP DHome.

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156076604**
- Base: **0 mm**
- Altezza: **0 mm**
- Profondità: **0 mm**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.